

# BANKNOTENZÄHLMASCHINE

## Magner 75D

Christian-Wehner-Straße 18  
09113 Chemnitz  
Fon: 0371/5 20 94-0  
Fax: 0371/5 20 94 52  
Internet: [www.bsbanktechnik.de](http://www.bsbanktechnik.de)  
E-Mail: [info@bsbanktechnik.de](mailto:info@bsbanktechnik.de)

### einfache Formaterkennung

Hochleistungs-Banknotenzählmaschine mit Stückzählung. Ausgestattet mit einfacher Formaterkennung (Banknotenlänge). Die Stoppmengen sind variabel einstellbar. Die Zählgeschwindigkeit beträgt bis zu 1.500 Banknoten pro Minute.



Magner 75D

### Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| ■ <b>Zählgeschwindigkeit:</b>          | 600, 1.200 und 1.500 Banknoten pro Minute (einstellbar)     |
| ■ <b>Zählart:</b>                      | Stückzählung  |
| ■ <b>Display:</b>                      | LCD-Display; Stoppmengen: 3-stellig, Zählung: 4-stellig     |
| ■ <b>Banknoten-Abmessungen:</b>        | 50 x 90 mm bis 100 x 185 mm                                 |
| ■ <b>Kapazität Noten-Aufnahmefach:</b> | 500 Scheine   |
| ■ <b>Kapazität Noten-Entnahmefach:</b> | 150 Scheine   |
| ■ <b>Stoppmengen:</b>                  | einstellbar, 1 bis 999 Noten                                |
| ■ <b>Fehlererkennung:</b>              | Doppelte, zusammenhängende, halbe Noten, Noten-Stau         |
| ■ <b>Falschgeldererkennung:</b>        | keine   |
| ■ <b>Formaterkennung:</b>              | einfach (Banknotenlänge - kurze Seiten der Note)            |
| ■ <b>Einzugsmechanismus:</b>           | Rollen-Einzelblatteinzug                                    |
| ■ <b>Abmessungen (H x B x T):</b>      | 255 x 280 x 230 mm  |
| ■ <b>Gewicht:</b>                      | 7,03 kg (8,25 kg verpackt)                                  |
| ■ <b>Stromversorgung:</b>              | 120/230 V AC, 50/60 Hz (Wählschalter)                       |
| ■ <b>Leistungsaufnahme:</b>            | ca. 70 W  |
| ■ <b>Hell-Dunkel-Einstellung:</b>      | einstellbar, 5 Stufen                                       |
| ■ <b>Interfaces:</b>                   | RS-232 Interface (optional), Anschluss für externes Display |
| ■ <b>Option:</b>                       | Externes Display  |